

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv KNX-RTH-Taster RGB

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 4772-2-B.GX.54.A.L.P.56

**E-NR:** 329 511 090

**EAN:** 7613175477596

EDIZIO.liv - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV  
 - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro  
 LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD  
 Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW -  
 KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit  
 der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich  
 mit der zugehörigen Applikation mit der  
 Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit  
 RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, violett, und 2 frei  
 definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage -  
 Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - SNAPFIX®  
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A -  
 umbra - IP20 - 74 x 74 mm

#### Montageart:

Aufputz

#### Mit Display:

Ja

#### Mit Infrarot-Sensor:

Nein

#### Mit Raumthermostat:

Ja

#### Werkstoffgüte:

Thermoplast

#### Anzahl der Betätigungspunkte

4

#### Werkstoff:

Kunststoff

#### Anzahl der Tasten:

2

#### Mit Beschriftungsfeld:

Ja

#### Schutzart (IP):

IP20

#### Mit LED-Anzeige:

Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI  
 - Set zu 10 Stück - Mit LED - umbra




918-4700.GMI.L.56  
 329 920 090



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -  
 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -  
 2-Tastenbedienung - umbra

915-4704-24.GMI.L.P.56  
 388 114 090

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>               |
|--|---|---------------------------------------|
|    | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel   | 912.X.54.EA                           |
|  | - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat  | 283 000 110                           |
|  | - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...  |                                       |
|    | KNX Montageaufnahme für Taster - SNAPFIX® Befestigungssystem  | 4700.BAE<br>329 966 790               |
|    | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra  | 901.GX.54.A.56<br>283 200 090         |
|    | EDIZIO.liv - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - SNAPFIX® | 900-4774-B.GMI.A.L.56<br>329 970 090  |
|  | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - umbra              | 915-4704-24.GMI.L.P.56<br>388 114 090 |
|  | EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - umbra              | 915-4704-24.GMI.L.P.56<br>388 114 090 |