

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 4774-1-B.F.L.60

E-NR: 325 746 950

EAN: 7611386824314

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - F - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Ja

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.L.60

Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

323 909 950

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

915-4708-14.FMI.L.60

Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

378 250 950

Datenblatt: 4774-1-B.F.L.60**Zerlegung:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

KNX Montageaufnahme für Taster -
Befestigungsdistanz 52 mm - BSE

4700.BSE
303 180 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.60
RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - 378 642 950
Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 250 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.60
Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz 378 250 950