

**Datenblatt: 4774-1-B.F.L.61** 

## **EDIZIOdue** colore

# EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB





**Feller-NR**: 4774-1-B.F.L.61 **E-NR**: 325 746 000 **EAN**: 7611386835488

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	sonstige
Mit Display:	Ja
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Nein
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

#### Zubehör:



### Name / Kategorie

Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.61 323 909 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss

915-4708-14.FMI.L.61

378 250 000



Datenblatt: 4774-1-B.F.L.61

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

KNX Montageaufnahme für Taster -Befestigungsdistanz 52 mm - BSE

#### Feller-Nr / E-NR


4700.BSE 303 180 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz 900-4774-B.FMI.L.61 RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED -

Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...

378 642 000



Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss

915-4708-14.FMI.L.61

378 250 000

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss

915-4708-14.FMI.L.61

378 250 000