

Datenblatt: 4774-1-B.FMI.L.P.60

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore KNX-RTH-Taster RGB


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 4774-1-B.FMI.L.P.60

**E-NR:** 325 147 950

**EAN:** 7611386866208

EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Taster RGB - 21-30 V DC SELV - Grundbedarf max. 250 mW - Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW - Zusätzlich für LCD Hintergrundbeleuchtung max. 200 mW - KNX-Busanschlussklemme - Mit BCU - KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. - Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben - Mit Papiereinlage - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 22 mm - FMI - schwarz - IP20 - 88 x 88 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Ja
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

 Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -  
 Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

**Feller-Nr / E-NR**

 918-4700.FMI.L.60  
 323 909 950

 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
 Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz

 915-4708-14.FMI.L.P.60  
 378 550 950

**Datenblatt: 4774-1-B.FMI.L.P.60**


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.60  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 950  
 schwarz

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
KNX Montageaufnahme für Taster - BSM - farbneutral	4700.BSM 303 190 000



EDIZIOdue colore - KNX-RTH-Funktionseinsatz RGB - Für KNX-RTH-Taster RGB - Mit LED - Mit Display - Ohne Tasten - 1-4fach - FMI...	900-4774-B.FMI.L.60 378 642 950
---	------------------------------------



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - schwarz	2911.FMI.60 334 911 950
---	----------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz	915-4708-14.FMI.L.P.60 378 550 950
---	---------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - schwarz	915-4708-14.FMI.L.P.60 378 550 950
---	---------------------------------------