

Scheda dati: 4774-1-B.FX.39.L.P.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante RTH KNX RGB



colore:		
crema	coffee	nero
bianco	grigio chiaro	grigio scuro
Esecuzione:		
, 507. F	FMI	FX.39

Feller-NR: 4774-1-B.FX.39.L.P.61

E-NR: 203 647 000 **EAN**: 7611386782621

EDIZIOdue colore - Pulsante RTH KNX RGB - 21-30 V
DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW - In
aggiunta per retroilluminazione LCD mass. 200 mW Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli
apparecchi KNX con designazione supplementare RGB
possono essere programmati esclusivamente con la
rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2
colori liberamente definibili dall'utente - Con targhetta Tasto quadruplo - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
con display:	Sì
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - bianco

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.L.61 323 909 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4708-14.FMI.L.P.61

LED - Comando a 2 tasti - bianco 378 550 000



Scheda dati: 4774-1-B.FX.39.L.P.61



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.61 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco 283 900 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.61 apparecchio - FX - bianco 283 904 000

Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

Feller-Nr / E-NR

912.FX.39 283 914 000

Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -4700.BSE Distanza di fissaggio 52 mm - BSE 303 180 000

Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4708-14.FMI.L.P.61 LED - Comando a 2 tasti - bianco

378 550 000

Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con 915-4708-14.FMI.L.P.61 LED - Comando a 2 tasti - bianco 378 550 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.61 apparecchio - FX - bianco 283 904 000



EDIZIOdue colore - Unità funzionale RTH KNX 900-4774-B.FMI.L.61 RGB - Per pulsanti RTH KNX RGB - Con LED 378 642 000

- Con display - Senza tasto - 1-4 funzioni ...