

EDIZI Due colore

Rivelatore di movimento pirios 180 R eco Relais 1 canale



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 54180.R.FX.54.L.67

E-NR: 535 222 040

EAN: 7613175324623

Rivelatore di movimento pirios 180 R eco - Relais 1 canale - 10 A, 230 V AC - Mass. 2300 W - Soglia di luminosità e temporizzazione regolabili - Funzione a impulso - Entrata pulsante per pulsanti esterni o estensione del campo - Luce di orientamento gialla, bianca, rossa, verde, blu - Angolo di rilevamento 180°, riducibile - Altezza di montaggio 1,1 m, campo di rilevamento tangenziale 8 m - Altezza 68 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio:	apparente
versione:	segnalatore di movimento
senza alogenii:	Sì
protezione contro lo strisciamento:	No
controllo dell'illuminazione delle scale:	Sì
qualità del materiale:	materiale termoplastico
max. portata frontale:	8 m
max. portata da un lato:	8 m
dispositivo di rilevamento animali:	No
angolo di rilevamento orizzontale:	0 - 180 °
durata di funzionamento min.:	10 s
durata di funzionamento max.:	40 min
luminosità di intervento regolabile:	Sì
altezza di montaggio ottimale:	1.1 m
max. potenza di interruzione:	2300 W
materiale:	materiale sintetico
sensibilità di intervento regolabile:	Sì
luminosità di intervento:	3 - 2000 lx
diametro del campo di rilevamento al suolo:	0 m
regolazione di luce costante:	No
collegabile in rete:	Sì
resistenza agli urti:	-
grado di protezione (IP):	IP20

Scheda dati: 54180.R.FX.54.L.67**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Kit di riduzione per rivelatore di movimento	54180.SET
	535 090 000

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040
--	-----------------------------



Rivelatore di movimento pirios 180 R eco - Relais 1 canale - F - grigio scuro	54180.R.F.L.67 535 622 040
---	-------------------------------

