

EDIZIOdue colore

Signallampe für Kalotte flach (Serie 655)


Farbe:


crema



coffee




schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:


F



FMI



FX.54

Feller-NR: 655.FX.54.35

E-NR: 570 201 010

EAN: 7611386640600

Signallampe für Kalotte flach (Serie 655) - 250 V, max. 7 W - Ohne Kalotte, ohne Glüh- oder Glimmlampe (siehe Zubehör) - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Fassung: sonstige

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Farbe des Leuchtmittels: sonstige

Werkstoff: Kunststoff

Mit Leuchtmittel: Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Kalotte für Signallampe - Für 655 F, FM, FMI, FX

655.FMI.TH.07

275 890 390



Kalotte für Signallampe - Für 655 F, FM, FMI, FX

655.FMI.TH.30

275 830 390



Kalotte für Signallampe - Für 655 F, FM, FMI, FX

655.FMI.TH.40

275 840 390



Datenblatt: 655.FX.54.35

	Kalotte für Signallampe - Für 655 F, FM, FMI, FX	655.FMI.TH.80 275 860 390
	Abdeckset - Für Signallampe - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-655.F.35 378 049 010
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000
	Signallampe für Kalotte flach (Serie 655) - 250 V, max. 7 W - Ohne Kalotte, ohne Glüh- oder Glimmlampe (siehe Zubehör) - BSE - farbn...	655.BSE 355 405 000
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010
	Abdeckset - Für Signallampe - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-655.F.35 378 049 010