

EDIZIO due colore

Drehschalter

**Farbe:**
☐ weiss
Bauart:
☐ F

☐ FMI
Feller-NR: 7411-1.F.SS.61**E-NR:** 547 410 000**EAN:** 7611386872360

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
 - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last
 max: 200 W - Serieschalter - 1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 -
 Einbautiefe 63 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm - 4
 Abzugsstellungen

Nennspannung: 400 V**Montageart:** Unterputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit zentraler Abdeckplatte**Bedienungsart:** Schlüssel**Halogenfrei:** Ja**Anschlussart:** Schraubklemme**Beleuchtung:** nein**Oberflächenschutz:** unbehandelt**Bemessungsstrom:** 16 A**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Schraubbefestigung**Schaltungsart:** Serieschalter**Anzahl der Betätigungswippen:** 0**Tastschalter:** Nein**Schlagfestigkeit:** -**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Drehschalter mit

920-7400.F.040.SS.61

Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 1+2 - 2

378 926 000

- Ohne Abdeckrahmen - F - weiss



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2	7411-1.BSE.SS
Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -	347 181 400
Serieschalter - 1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 - BSE	

...



Abdeckset - Für Drehschalter mit	920-7400.F.040.SS.61
Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 1+2 - 2	378 926 000
- Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	