

Datenblatt: 7411-1.Q.61

STANDARDdue

Drehschalter



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

Q

QMI

Feller-NR: 7411-1.Q.61 **E-NR**: 547 236 100 **EAN**: 7613175271507

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Serieschalter - 1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 - Einbautiefe 44 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Schraubbefestigung Befestigungsart: Schaltungsart: Serienschalter Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:



Name / Kategorie
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...

Feller-Nr / E-NR 2911.QMI.A.61

334 070 100



Datenblatt: 7411-1.Q.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Mit Abdeckplatte -

388 345 100

Front...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Ohne Abdeckplatte -Fron...

920-7400.Q.A.204.SS.61 388 257 100

920-7400.QMI.A.204.SS.61

Zerlegung:

Name / Kategorie

Drehschalter - Mit Drehgriff - Serieschalter -1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 - BSE - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7411-1.BSE 347 181 500



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 -388 206 100 1+2 - 2 - Ohne Abdeckplatte - Frontschei...

920-7400.Q.A.040.61