

Datenblatt: 7411-1.Q.A.SS.OZ.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De Farbe:





Feller-NR: 7411-1.Q.A.SS.OZ.60

218 026 150

7613175539218

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter -

Serieschalter - 1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 - Für

- Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC

Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 62 mm - Q.A (60) -

Bauart:

Wert nicht verfügbar QMI.A

400 V Nennspannung:

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart: sonstige Halogenfrei: Ja

Schraubklemme **Anschlussart:** 

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

16 A Bemessungsstrom:

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Serienschalter

Schraubbefestigung

Nein

Schaltungsart:

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Schlagfestigkeit:

## Zubehör:

E-NR:

EAN:

schwarz

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsart:

Tastschalter:

Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB 189 963 040



Datenblatt: 7411-1.Q.A.SS.OZ.60



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS 246 999 970

Zerlegung:

## Name / Kategorie



Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Serieschalter -...

## Feller-Nr / E-NR

7411-1.BAE.SS.OZ 218 026 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 1+2 - 2 - Ohne Abdeckplatte - F...

920-7400.Q.A.040.SS.60 388 207 150