

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



**Feller-NR:** 7411-1.QMI.A.SS.61

**E-NR:** 218 200 100

**EAN:** 7613175539256

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Serieschalter - 1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 4 Abzugsstellungen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 62 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

**Nennspannung:** 400 V

**Montageart:** Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte

**Bedienungsart:** Schlüssel

**Halogenfrei:** Ja

**Anschlussart:** Schraubklemme

**Beleuchtung:** nein

**Oberflächenschutz:** unbehandelt

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Schraubbefestigung

**Schaltungsart:** Serienschalter

**Anzahl der Betätigungsrippen:** 0

**Tastschalter:** Nein

**Schlagfestigkeit:** -

### Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007FB	963-1007.FB.SS.L 189 963 040

**Datenblatt: 7411-1.QMI.A.SS.61**


Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS  
246 999 970

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2	7411-1.BAM.SS
Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -	218 203 790
Serieschalter - 1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 - 4	
Abz...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-7400.QMI.A.040.SS.61
Drehschalter mit Sicherheitsschloss -	388 295 100
Beschriftung 0 - 1 - 1+2 - 2 - Mit Abdeckplatte -	
Fr...	