

Datenblatt: 7411-1.QMI.A.SS.OZ.61

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe: weiss Bauart: QMI.A

Feller-NR: 7411-1.QMI.A.SS.OZ.61

E-NR: 218 020 100 7613175540818 EAN:

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter -Serieschalter - 1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 62 mm - QMI.A weiss - 90 x 90 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	sonstige
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart	(IP): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Serienschalter
Anzahl der Betätigungs	swippen: 0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

## Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB

189 963 040



Datenblatt: 7411-1.QMI.A.SS.OZ.61



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS 246 999 970

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Serieschalter -...

### Feller-Nr / E-NR

7411-1.BAM.SS.OZ 218 023 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 1+2 - 2 - Mit Abdeckplatte -

920-7400.QMI.A.040.SS.61 388 295 100