

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

Feller-NR: 7411-1.QMI.A.SS.OZ.61

E-NR: 218 020 100

EAN: 7613175540818

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter -
Serieschalter - 1/1 L - KS 0 - 1 - 1+2 - 2 - Für
Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC
- Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 62 mm - QMI.A -
weiss - 90 x 90 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	sonstige
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Serienschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie


Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ
1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne	7411-1.BAM.SS.OZ
Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe	218 023 790
60 mm, für Bohrung 58 mm - Serieschalter -...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-7400.QMI.A.040.SS.61
Drehschalter mit Sicherheitsschloss -	388 295 100
Beschriftung 0 - 1 - 1+2 - 2 - Mit Abdeckplatte -	
Fr...	