

STANDARDdue

Interruttore rotativo

**colore:**
 nero

 bianco
Esecuzione:
 Q

 QMI
Feller-NR: 7411-1.QMI.SS.61**E-NR:** 547 240 100**EAN:** 7613175271569

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Comutatore serie - 1/1 L - DI 0 - 1 - 1+2 - 2 - Profondità 62 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm - 4 posizioni d'uscita

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	chiave
senza alogenri:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore seriale
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:**Name / Kategorie**

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.5000
189 964 050

Scheda dati: 7411-1.QMI.SS.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio
2911.QMI.A.61
334 070 100

STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco - ...



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB
963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP
931-7400.UP.SS
247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.204.SS.61
Per pulsante girevole con chiusura sicurezza - 388 345 100
Iscrizione 1 ? 0 ? 2 - Con placca di cop...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.204.SS.61
Per pulsante girevole con chiusura sicurezza - 388 257 100
Iscrizione 1 ? 0 ? 2 - Senza placca di c...

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Comutatore serie - 1/1 L - DI 0 - 1 - 1+2 - ...	7411-1.BSM.SS 347 181 700



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.040.SS.61
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 295 100
Iscrizione 0 - 1 - 1+2 - 2 - Con placca di...