

Datenblatt: 7411-16.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Schwenktaster



Farbe:

weiss

Bauart:

(I) F

€ FMI

FX.54

Feller-NR: 7411-16.FX.54.61

E-NR: 267 051 000

EAN: 7611386872308

Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit

einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen -

Schliesser - 1 L - KS 0 < Pfeil links > 1 - Anbauhöhe 70

mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Nennspannung:

400 V

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung:

Wendetaster

Halogenfrei: Bemessungsstrom: Ja 16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): Werkstoff:

IP20 Kunststoff

WCIRSTOII

_

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Schwenktaster mit Drehgriff - Beschriftung 0 ? 1 - Ohne Abdeckrahmen - F

920-7400.F.201.61

378 863 000

- weiss



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -

Für 1 Apparat - FX.54 - weiss

985.FX.54.61

283 901 000



Datenblatt: 7411-16.FX.54.61



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61 283 905 000

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit einseitigem Rückzug - Schliesser - 1 L - KS 0 < Pfeil

links> 1 - BSE - farbneutral

7411-16.BSE

347 706 500



Abdeckset - Für Schwenktaster mit Drehgriff -Beschriftung 0 ? 1 - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-7400.F.201.61

378 863 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000