

## Standard

### Schwenktaster


**Farbe:**
 schwarz

 weiss

**Bauart:**

**Feller-NR:** 7411-16.P.SS.61

**E-NR:** 347 606 700

**EAN:** 7611386102870

Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Schliesser - 1 L - KS 0 <Pfeil links> 1 - Einbautiefe 50 mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

**Nennspannung:** 400 V

**Montageart:** Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

**Ausführung:** Wendetaster

**Halogenfrei:** Ja

**Bemessungsstrom:** 16 A

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Schraubbefestigung

**Anzahl der Betätigungsrippen:** 0

**Mit Beleuchtung:** Nein

**Schlagfestigkeit:** -

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Abdeckset - Für Drehschalter mit

920-7400.P.201.SS.61

Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 ? 1 - Ohne

377 987 100

Abdeckplatte - P - weiss



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A

1007F

189 963 030

**Datenblatt: 7411-16.P.SS.61**


Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000  
1007F 189 964 030



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 931-7400.UP.SS  
247 999 990

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Schliesser - 1 L - KS 0...	7411-16.BSE.SS 347 706 400



Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 ? 1 - Ohne Abdeckplatte - P - weiss	920-7400.P.201.SS.61 377 987 100
--	-------------------------------------