

Datenblatt: 7411-16.Q.60

# **STANDARDdue**

## Schwenktaster



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

QQMIQX.54

**Feller-NR**: 7411-16.Q.60 **E-NR**: 547 006 150 **EAN**: 7613175270753

Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Schliesser - 1 L - KS 0 < Pfeil links > 1 - Einbautiefe 31 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Wendetaster Ausführung: Halogenfrei: Ja 16 A Bemessungsstrom: Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Schraubbefestigung **Befestigungsart:** Anzahl der Betätigungswippen: 0 Mit Beleuchtung: Nein Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.201.SS.60 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 255 150

Beschriftung 0 ? 1 - Ohne Abdeckplatte - Frontsche...



Datenblatt: 7411-16.Q.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.201.SS.60 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? 1 - Mit Abdeckplatte -Frontschei...

388 343 150

### Zerlegung:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit einseitigem Rückzug - Schliesser - 1 L - KS 0 < Pfeil links> 1 - BSE - farbneutral

7411-16.BSE 347 706 500



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.201.60 Schwenktaster mit Drehgriff - Beschriftung 0 ? 1 388 254 150 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm...