

## STANDARDdue Schwenktaster



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 7411-16.QMI.60

**E-NR:** 547 000 150

**EAN:** 7613175270791

Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Schliesser - 1 L - KS 0 <Pfeil links> 1 - Einbautiefe 31 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Ausführung:</b>	Wendetaster
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	0
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit einseitigem Rückzug - Schliesser - 1 L - KS 0 <Pfeil links> 1 - BSM - farbneutral

7411-16.BSM  
347 706 600



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.201.60  
Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 ? 1 - 388 342 150  
Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, ...