

Datenblatt: 7411-16.QX.54.60

STANDARDdue

Schwenktaster



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI

QX.54

Feller-NR: 7411-16.QX.54.60

E-NR: 547 001 150

7613175270937 EAN:

Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit

einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Schliesser -1 L - KS 0 < Pfeil links > 1 - Anbauhöhe 71 mm - QX.54 - Werkstoffgüte:

schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:

400 V

Montageart:

Zusammenstellung:

Aufputz Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung:

Wendetaster

Halogenfrei:

Ja

Bemessungsstrom:

16 A

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Mit Beleuchtung:

Schlagfestigkeit:

Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? 1 - Ohne Abdeckplatte -Frontsche...

920-7400.Q.A.201.SS.60

388 255 150



Datenblatt: 7411-16.QX.54.60

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit einseitigem 7411-16.BSE Rückzug - Schliesser - 1 L - KS 0 < Pfeil

links> 1 - BSE - farbneutral

347 706 500



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) schwarz

901.QX.54.60 283 011 150