

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Schwenktaster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☒ QX.54.A

Feller-NR: 7411-16.QX.54.A.60

E-NR: 217 401 150

EAN: 7613175535708

STANDARDdue (SNAPFIX) - Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit einseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Schliesser - 1 L - KS 0 <Pfeil links> 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 72 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung: Wendetaster

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Mit Beleuchtung: Nein





Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie
Schliesszylinder-Umbausatz

Feller-Nr / E-NR
 931-7400.35.UP.SS
 246 999 970

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil...	
	Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit einseitigem	7411-16.BAE
	Rückzug - Schliesser - 1 L - KS 0 <Pfeil	217 406 790
	links> 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für	901.QX.54.A.60
	QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung	283 200 150
	STANDARDdue 50 mm - Ohne	
	Kunststoff-Grundrahmen (separat...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-7400.Q.A.201.60
	Schwenktaster mit Drehgriff - Beschriftung 0 ? 1	388 254 150
	- Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm...	