

Datenblatt: 7411-19.BSM.SS

## Bajonett Befestigungssystem

## Schwenktaster



| F۵ | r | h | Δ |
|----|---|---|---|
| ıa |   | _ | ㄷ |

farbneutral

Bauart:

**BSE** 

BSM

Feller-NR: 7411-19.BSM.SS

E-NR: 347 717 700

7611386103044 EAN:

Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Wechsel - 1 L - KS 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Einbautiefe 50 mm -BSM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

| Nennspannung:                 | 400 V              |  |
|-------------------------------|--------------------|--|
| Montageart:                   | Unterputz          |  |
| Zusammenstellung:             | Basiselement       |  |
| Ausführung:                   | Wendetaster        |  |
| Halogenfrei:                  | Ja                 |  |
| Bemessungsstrom:              | 16 A               |  |
| Werkstoffgüte:                | Thermoplast        |  |
| Geeignet für Schutzart (IP):  | IP20               |  |
| Werkstoff:                    | Kunststoff         |  |
| Befestigungsart:              | Schraubbefestigung |  |
| Anzahl der Betätigungswippen: | 0                  |  |
| Mit Beleuchtung:              | Nein               |  |
| Schlagfestigkeit:             | -                  |  |

## Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.SS.A 1007F

189 963 030



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000 1007F 189 964 030



Datenblatt: 7411-19.BSM.SS



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990

## Zerlegung:



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm Feller-Nr / E-NR

2711 376 163 000



Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Wechsel - 1 L - KS 1 <... 7411-19.BSE.SS 347 717 400