

Scheda dati: 7411-19.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Pulsante girevole



colore:

bianco

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 7411-19.FX.54.61

E-NR: 267 061 000

EAN: 7611386872346

Pulsante girevole - Con manopola girevole - 16 A,
240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a
vite - Invertitore - 1 L - DI 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links>
2 - Altezza 70 mm - FX.54 - bianco - IP20

tensione nominale: 400 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto invertitore

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP) IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento: 0

con illuminazione: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore rotativo con
manopola - Iscrizione 1 ? 0 ? 2 - Senza telaio
di copertura - F - bianco

920-7400.F.204.61
378 866 000



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - bianco

985.FX.54.61
283 901 000

Scheda dati: 7411-19.FX.54.61


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco 901.FX.54.61
283 905 000

Scomposizione:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |



| | |
|---|----------------------------|
| Pulsante girevole - Con manopola girevole - Con richiamo bilaterale - Invertitore - 1 L - DI | 7411-19.BSE 347 717 500 |
| 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 -... | |



| | |
|---|----------------------------------|
| Set di copertura - Per interruttore rotativo con manopola - Iscrizione 1 ? 0 ? 2 - Senza telaio di copertura - F - bianco | 920-7400.F.204.61 378 866 000 |
|---|----------------------------------|



| | |
|--|-----------------------------|
| Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - bianco | 901.FX.54.61 283 905 000 |
|--|-----------------------------|