

## Standard Schwenktaster



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

P

**Feller-NR:** 7411-19.P.SS.61

**E-NR:** 347 617 700

**EAN:** 7611386103525

Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Wechsel - 1 L - KS 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - Einbautiefe 50 mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennspannung:</b>	400 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
<b>Ausführung:</b>	Wendetaster
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	0
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Ohne Abdeckplatte - P - weiss

**Feller-Nr / E-NR**

920-7400.P.204.SS.61  
377 988 100



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 1007F  
963-1007.F.SS.A  
189 963 030



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000  
1007F 189 964 030



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS  
alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

**Zerlegung:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Schwenktaster - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Wechsel - 1 L - KS 1 <...	7411-19.BSE.SS 347 717 400



Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Ohne Abdeckplatte - P - weiss	920-7400.P.204.SS.61 377 988 100
--	-------------------------------------