

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Schwenktaster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-

Farbe:

schwarz

weiss



Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7411-19.Q.A.61

E-NR: 217 416 100

EAN: 7613175535784

STANDARDdue (SNAPFIX) - Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Wechsel - 1 L - KS 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 31 mm - Q.A (53) - weiss - IP20

Nennspannung:

400 V

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung: Wendetaster

Halogenfrei:

Ja

Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Anzahl der Betätigungsrippen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 m...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.204.SS.61

Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 345 100

Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Mit Abdeckplatte - Front...

Datenblatt: 7411-19.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.204.SS.61
Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 257 100
Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Ohne Abdeckplatte -
Front...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit beidseitigem Rückzug - Wechsel - 1 L - KS 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - SNAPFIX® Bef...	7411-19.BAE 217 416 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.204.61
Schwenktaster mit Drehgriff - Beschriftung 1 ? 0 ? 2 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe ...