

Datenblatt: 7411-19.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Schwenktaster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Bauart:

QMI.A

QX.54.A

Feller-NR: 7411-19.QX.54.A.61

E-NR: 217 411 100 **EAN**: 7613175537573

STANDARDdue (SNAPFIX) - Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Wechsel - 1 L - KS 1 <Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 72 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:	Wendetaster
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (I	P): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 0
Mit Beleuchtung:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie

Schliesszylinder-Umbausatz

Feller-Nr / E-NR 931-7400.35.UP.SS 246 999 970



Datenblatt: 7411-19.QX.54.A.61

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat

283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -



Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit

7411-19.BAE

beidseitigem Rückzug - Wechsel - 1 L - KS 1 217 416 790

<Pfeil rechts> 0 <Pfeil links> 2 - SNAPFIX®

Befe...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.204.61

Schwenktaster mit Drehgriff - Beschriftung 1 ? 0 388 256 100

? 2 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für

901.QX.54.A.61

QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung

283 200 100

STANDARDdue 50 mm - Ohne

Kunststoff-Grundrahmen (separat...