

Datenblatt: 7411-2.P.SS.61

Standard

Drehschalter



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

P

Feller-NR: 7411-2.P.SS.61 **E-NR**: 347 021 700 **EAN**: 7611386104119

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Einbautiefe 50 mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Schlüssel Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Schraubklemme Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Kunststoff Werkstoff: Schraubbefestigung Befestigungsart: Schaltungsart: sonstige Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehschalter mit 920-7400.P.003.SS.61 Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 - 377 937 100

Ohne Abdeckplatte - P - weiss



Datenblatt: 7411-2.P.SS.61



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 93 alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 24

931-7400.UP.SS 247 999 990

Feller-Nr / E-NR

Zerlegung:

Name / Kategorie

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 7411-2.BSE.SS Schlüsseln - Mit Schraubklemmen - 347 121 400 Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSE -



Abdeckset - Für Drehschalter mit 920-7400.P.003.SS.61 Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 2 - 377 937 100

Ohne Abdeckplatte - P - weiss