

Datenblatt: 7411-2.Q.010.61

# **STANDARDdue**

# Drehschalter



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

QQMIQX.54

**Feller-NR:** 7411-2.Q.010.61 **E-NR:** 547 266 100 **EAN:** 7613175282039

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit

Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - Manuel - 0 - Automatique - Einbautiefe 31 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: sonstige Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

## Zubehör:



# Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m... **Feller-Nr / E-NR** 2911.QMI.A.61

e 334 070 100



Datenblatt: 7411-2.Q.010.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.219.SS.61 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -388 349 100

Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -

Frontsc...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.219.SS.61 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -

388 261 100

Fronts...

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BSE L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSE - farbneutral

### Feller-Nr / E-NR

347 121 500



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.010.61 Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 -

388 198 100 Manuel - 0 - Automatique - Ohne Abdeckplatte