

Fiche technique: 7411-2.Q.055.61

## **STANDARDdue**

# Interrupteur rotatif



## couleur:

noir blanc

Assortiment:

QQMIQX.54

**Feller-NR**: 7411-2.Q.055.61 **E-NR**: 547 276 100 **EAN**: 7613175282053

Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Commutateur - 2/1 L - DI 0 - Hand - 0 - Automat - Profondeur 31 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

tension nominale: 400 V mode de montage: encastré assemblagent de base avec plaque de recouvrement centrale type de commande: bouton rotatif sans halogène: Oui mode de raccordement: borne à vis éclairage: non protection superficielle: non-traité courant assigné: 16 A qualité du matériau: Duroplast approprié pour indice de protection (IP): IP20 matériau: matière synthétique type de fixation: fixation à vis type de couplage: autre nombre de boutons à bascule: 0 touche à effleurement: Non résistance aux chocs:

#### Accessoires:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...

### Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61 334 070 100



Fiche technique: 7411-2.Q.055.61

plaque de ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour contact pivotant avec serrure de sûreté - Inscription 0 ? ? 1 - Avec

388 349 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour contact pivotant avec serrure de sûreté - Inscription 0 ? ? 1 - Sans plaque de ...

920-7400.Q.A.219.SS.61 388 261 100

920-7400.QMI.A.219.SS.61

## **Décomposition:**

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Interrupteur rotatif - Avec manette rotative -Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - BSE - 347 121 500 incolore

7411-2.BSE



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec manette rotative - Inscription 0 - Hand - 0 -Automat - ...

920-7400.Q.A.055.61 388 214 100