

Datenblatt: 7411-2.Q.61

STANDARDdue

Drehschalter



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

QQMIQX.54

Feller-NR: 7411-2.Q.61 **E-NR**: 547 296 100 **EAN**: 7613175275536

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Einbautiefe 31 mm - Q - weiss -

IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: sonstige Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein

Zubehör:



Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61 334 070 100

Schlagfestigkeit:





STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -

Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -

388 349 100

Frontsc...

Fronts...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.219.SS.61 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -

920-7400.QMI.A.219.SS.61

388 261 100

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BSE L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSE - farbneutral

347 121 500



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.003.61 Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 -388 196 100

0 - 2 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe...