

Datenblatt: 7411-2.QMI.010.60

# **STANDARDdue**

## Drehschalter



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

0 Q

**Q**MI

QX.54

16 A

Nein

Feller-NR: 7411-2.QMI.010.60

**E-NR:** 547 260 150 **EAN:** 7613175276106

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit

Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - Manuel - 0 - Automatique - Einbautiefe 31

mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte

Bedienungsart: Drehknopf

Halogenfrei: Ja
Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Sperial interior in the contract of the contra

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: sonstige

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:



### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz - 90 x 90...

### Feller-Nr / E-NR

Bemessungsstrom:

Tastschalter:

2911.QMI.A.60 334 070 150





STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.219.SS.60 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -

388 349 150

Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -

Frontsc...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.219.SS.60 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -

388 261 150

Fronts...

### Zerlegung:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BSM L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSM - farbneutral 347 121 600



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 -

920-7400.QMI.A.010.60

388 286 150

Manuel - 0 - Automatique - Mit Abdeckplatte -...