

Datenblatt: 7411-2.QMI.010.61

STANDARDdue

Drehschalter



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
Q Q	QMI	QX.54

Feller-NR: 7411-2.QMI.010.61

E-NR: 547 260 100 **EAN:** 7613175276113

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit

Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - Manuel - 0 - Automatique - Einbautiefe 31

mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	400 V	
Montageart:	Unterputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte	
Bedienungsart:	Drehknopf	
Halogenfrei:	Ja	
Anschlussart:	Schraubklemme	
Beleuchtung:	nein	
Oberflächenschutz:	unbehandelt	
Bemessungsstrom:	16 A	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart	(IP): IP20	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Schraubbefestigung	
Schaltungsart:	sonstige	
Anzahl der Betätigungs	swippen: 0	
Tastschalter:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	


Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m... Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61 334 070 100







STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -

388 261 100

Fronts...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.219.SS.61 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -Frontsc...

920-7400.Q.A.219.SS.61

388 349 100

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BSM L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSM - farbneutral 347 121 600

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für

920-7400.QMI.A.010.61

Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 -

Manuel - 0 - Automatique - Mit Abdeckplatte -...

388 286 100