

Datenblatt: 7411-2.QMI.055.61

# **STANDARDdue**

# Drehschalter



Farbe:	
schwarz	weiss
schwarz	weiss

( Q

Bauart:

QMI
QX.54

Feller-NR: 7411-2.QMI.055.61

**E-NR:** 547 270 100 **EAN:** 7613175276137

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit

Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - Hand - 0 - Automat - Einbautiefe 31 mm -

QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Drehknopf
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Schraubklemme
Beleuchtung:	nein
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart	( <b>IP</b> ): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	sonstige
Anzahl der Betätigungs	swippen: 0
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

# Zubehör:



# Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m...

Feller-Nr / E-NR 2911.QMI.A.61 334 070 100





STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -

388 261 100

Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -Fronts...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.219.SS.61 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -

388 349 100

920-7400.Q.A.219.SS.61

Frontsc...

# Zerlegung:

# Name / Kategorie

# Feller-Nr / E-NR



Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BSM L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSM - farbneutral

347 121 600



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 -Hand - 0 - Automat - Mit Abdeckplatte - Fron...

920-7400.QMI.A.055.61

388 302 100