

Datenblatt: 7411-2.QMI.60

STANDARDdue

Drehschalter



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7411-2.QMI.60 **E-NR**: 547 290 150 **EAN**: 7613175276168

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Einbautiefe 31 mm - QMI -

schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: sonstige Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz - 90 x 90...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60 334 070 150



Datenblatt: 7411-2.QMI.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.219.SS.60 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 349 150

Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -

Frontsc...

0

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.219.SS.60 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 261 150 Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -

Fronts...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BSM L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSM - farbneutral 347 121 600



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.003.60 Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 - 388 284 150

Feller-Nr / E-NR

0 - 2 - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe ...