

Datenblatt: 7411-2.QMI.A.61

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

QMI.A Q.A QX.54.A

**Feller-NR:** 7411-2.QMI.A.61 **E-NR:** 217 440 100 **EAN:** 7613175547077

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 31 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Bedienungsart: Drehknopf Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt 16 A Bemessungsstrom: Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: sonstige Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

# Zubehör:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m...

# Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61 334 070 100







STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.219.SS.61 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 349 100

Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -

Frontsc...

0 0

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.219.SS.61 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - 388 261 100 Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -

Feller-Nr / E-NR

Fronts...

# Zerlegung:

# Name / Kategorie

Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BAM L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - SNAPFIX® 217 443 790 Befestigungssystem - farbneutral



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.003.61 Drehschalter mit Drehgriff - Beschriftung 0 - 1 - 388 284 100 0 - 2 - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe ...