


STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur rotatif

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

**couleur:** blanc**Assortiment:** Wert nicht verfügbar FR QMI.A**Feller-NR:** 7411-2.QMI.A.SS.61**E-NR:** 218 220 100**EAN:** 7613175547091

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur rotatif -
Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Avec serrure de
sûreté et 2 clés - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à
vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm,
pour découpe 58 mm - Système de fixation SNAPFIX®
- Profondeur 49 mm
- QMI.A - blanc - IP20 - 90 x 90 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	élément de base avec plaque de recouvrement
type de commande:	clé
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:**Name / Kategorie**

Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ
1007FB


Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040

Fiche technique: 7411-2.QMI.A.SS.61



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Kit de modification pour cylindre 931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2	7411-2.BAM.SS
clés - Avec bornes à vis - Commutateur - 2/1	218 223 790
L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - Système d...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de	920-7400.QMI.A.003.SS.61
recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec	388 285 100
serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 0 - 2 -	
Avec pl...	