

Datenblatt: 7411-2.QX.54.010.61

STANDARDdue

Drehschalter



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

(Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7411-2.QX.54.010.61

E-NR: 547 261 100 **EAN**: 7613175276793

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit

Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - Manuel - 0 - Automatique - Anbauhöhe 71

mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:400 VMontageart:AufputzZusammenstellung:Basiselement mit KomplettgehäuseBedienungsart:DrehknopfHalogenfrei:JaAnschlussart:SchraubklemmeBeleuchtung:nein

Oberflächenschutz:unbehandeltBemessungsstrom:16 A

Werkstoffgüte: Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung
Schaltungsart: sonstige

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Tastschalter: Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m... Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61 334 070 100

Schlagfestigkeit:



Datenblatt: 7411-2.QX.54.010.61



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für

920-7400.QMI.A.219.SS.61

Schwenktaster mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -

388 349 100

Frontsc...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -

920-7400.Q.A.219.SS.61

388 261 100

Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -

Fronts...

Zerlegung:



Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 912.FX.54 283 915 000



Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BSE L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSE - farbneutral 347 121 500



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - weiss

901.QX.54.61 283 011 100