

Datenblatt: 7411-2.QX.54.60

STANDARDdue

Drehschalter



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

 \bigcirc Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7411-2.QX.54.60

E-NR: 547 291 150

EAN: 7613175271934

Drehschalter - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit

Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Umschalter - 2/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - Anbauhöhe 71 mm - QX.54 -

schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung: 400 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart: Drehknopf

Halogenfrei: Ja
Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: sonstige

Anzahl der Betätigungswippen: 0

Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz - 90 x 90...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60 334 070 150



Datenblatt: 7411-2.QX.54.60



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -

920-7400.QMI.A.219.SS.60

388 349 150

Frontsc...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -

920-7400.Q.A.219.SS.60

388 261 150

Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -

Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -

Fronts...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 912.FX.54 283 915 000



Drehschalter - Mit Drehgriff - Umschalter - 2/1 7411-2.BSE L - KS 0 - 1 - 0 - 2 - BSE - farbneutral 347 121 500



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) schwarz 901.QX.54.60 283 011 150