

Scheda dati: 7411-2.QX.54.A.055.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore rotativo

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



**Feller-NR:** 7411-2.QX.54.A.055.60

**E-NR:** 217 461 150


**EAN:** 7613175553528

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Comutatore - 2/1 L - DI 0 - Hand - 0 - Automat - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 72 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

**colore:**



**Esecuzione:**



**tensione nominale:** 400 V

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**tipo di comando:** manopola rotativa

**senza alogenii:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a vite

**illuminazione:** no

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite


**tipo di circuito:** altri

**numero di bascule di azionamento:** 0

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Set di trasformazione

**Feller-Nr / E-NR**

931-7400.35.UP.SS

246 999 970

**Scheda dati: 7411-2.QX.54.A.055.60****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 7411-2.BAE  
Commutatore - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 - 217 446 790  
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - incolor...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA  
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110  
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.60  
apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 150  
ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice  
plastica (d...)



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.055.60  
Per interruttore rotativo con manopola - 388 214 150  
Iscrizione 0 - Hand - 0 - Automat - Senza  
placca...