

Fiche technique: 7411-2.QX.54.A.059.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur rotatif

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 7411-2.QX.54.A.059.60


E-NR: 217 471 150

EAN: 7613175553542

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur rotatif - Avec manette rotative - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Commutateur - 2/1 L - DI 0 - Manuale - 0 - Automatico - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 72 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bouton rotatif
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Kit de modification pour cylindre	931-7400.35.UP.SS 246 999 970

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Interrupteur rotatif - Avec manette rotative -	7411-2.BAE
	Commutateur - 2/1 L - DI 0 - 1 - 0 - 2 -	217 446 790
	Système de fixation SNAPFIX® - incolore...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
	Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
	Système de fixation SNAPFIX® - Composant	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de	920-7400.Q.A.059.60
	recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec	388 222 150
	manette rotative - Inscription 0 - Manuale - 0 - Automati...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour	901.QX.54.A.60
	appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe	283 200 150
	STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	