

Scheda dati: 7411-20.F.SS.61

## EDIZI Due colore

### Pulsante girevole



#### colore:

bianco

#### Esecuzione:

F

FMI

**Feller-NR:** 7411-20.F.SS.61

**E-NR:** 547 462 000

**EAN:** 7611386872391

Pulsante girevole - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a vite - Apertura-chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil rechts> <Pfeil links> 1 - Profondità 50 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

<b>tensione nominale:</b>	400 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>composizione elementi:</b>	base con piastra di copertura centrale
<b>versione:</b>	tasto invertitore
<b>senza alogenii:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP)</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>numero di bascule di azionamento:</b>	0
<b>con illuminazione:</b>	No
<b>resistenza agli urti:</b>	-

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per pulsante girevole con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 ? ? 1 - Senza telaio di copertura - F - bianco

920-7400.F.219.SS.61

378 969 000



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007F

963-1007.F.SS.A

189 963 030

**Scheda dati: 7411-20.F.SS.61**


Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.F.5000  
1007F 189 964 030



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Pulsante girevole - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - Con richiamo bilaterale - Con morsetti a vite - Apertura-chiusura - 1 L...	7411-20.BSE.SS 347 720 400



Set di copertura - Per pulsante girevole con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 ? ? 1 - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-7400.F.219.SS.61 378 969 000
---	-------------------------------------