

Datenblatt: 7411-20.Q.60

STANDARDdue

Schwenktaster



Farbe: schwarz weiss

Bauart:

O QMI QX.54

Feller-NR: 7411-20.Q.60 E-NR: 547 066 150 EAN: 7613175268842

Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -Öffner-Schliesser - 1 L - KS 0 < Pfeil rechts > < Pfeil links> 1 - Einbautiefe 31 mm - Q - schwarz - IP20 -Befestigungsdistanz 52 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Wendetaster Ausführung: Halogenfrei: Ja 16 A Bemessungsstrom: Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Schraubbefestigung **Befestigungsart:** Anzahl der Betätigungswippen: 0 Mit Beleuchtung: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

Beschriftung 0 ? ? 1 - Mit Abdeckplatte -

schwarz - 90 x 90...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.QMI.A.219.SS.60 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -388 349 150

334 070 150

Frontsc...



Datenblatt: 7411-20.Q.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.219.SS.60 Schwenktaster mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 0 ? ? 1 - Ohne Abdeckplatte -Fronts...

388 261 150

Feller-Nr / E-NR

Zerlegung:

Name / Kategorie

Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit 7411-20.BSE beidseitigem Rückzug - Öffner-Schliesser - 1 L 347 720 500 - KS 0 <Pfeil rechts> <Pfeil links> 1 - BSE ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.219.60 Schwenktaster mit Drehgriff - Beschriftung 0 ? ? 388 260 150 1 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53...