

Datenblatt: 7411-20.QX.54.A.61

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Schwenktaster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



schwarz	weiss	
Bauart:		
@ QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 7411-20.QX.54.A.61

**E-NR**: 217 431 100 **EAN**: 7613175543833

STANDARDdue (SNAPFIX) - Schwenktaster - Mit Drehgriff - 16 A, 240/400 V AC - Mit beidseitigem Rückzug - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Öffner-Schliesser - 1 L - KS 0 <Pfeil rechts> <Pfeil links> 1 - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 72 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	400 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:	Wendetaster
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (	IP): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Anzahl der Betätigungsv	wippen: 0
Mit Beleuchtung:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

## Zubehör:

Name / Kategorie

Schliesszylinder-Umbausatz

Feller-Nr / E-NR

931-7400.35.UP.SS 246 999 970





Datenblatt: 7411-20.QX.54.A.61

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat

283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...



Schwenktaster - Mit Drehgriff - Mit 7411-20.BAE beidseitigem Rückzug - Öffner-Schliesser - 1 L 217 436 790

- KS 0 <Pfeil rechts> <Pfeil links> 1 - SNAP...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7400.Q.A.219.61 Schwenktaster mit Drehgriff - Beschriftung 0 ? ? 388 260 100

1 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100

STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...