

EDIZI Due colore

Interruttore rotativo

**colore:**
 bianco
Esecuzione:
 F

 FMI
Feller-NR: 7411-3.F.SS.61**E-NR:** 547 430 000**EAN:** 7611386872469

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Invertitore - 3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Profondità 63 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione elementi:	base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	chiave
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza telaio di copertura - F - bianc...

Feller-Nr / E-NR

920-7400.F.020.SS.61
378 920 000

Scheda dati: 7411-3.F.SS.61


Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scomposizione:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza 7411-3.BSE.SS
 e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Invertitore - 347 131 400
 3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - BS...



Set di copertura - Per pulsante rotativo con 920-7400.F.020.SS.61
 chiusura sicurezza - Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - 378 920 000
 Senza telaio di copertura - F - bianc...