

Datenblatt: 7411-3.FMI.SS.61

EDIZIOdue colore

Drehschalter



Farbe:
weiss
Bauart:

• F

FMI

Feller-NR: 7411-3.FMI.SS.61

E-NR: 547 130 000 **EAN:** 7611386826318

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Wechselschalter - 3/1 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - Einbautiefe 63 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Bedienungsart: Schlüssel Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Schraubklemme Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Wechselschalter Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 -

Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

920-7400.FMI.020.SS.61 378 418 000



Datenblatt: 7411-3.FMI.SS.61



Abdeckset - Für Drehschalter mit

920-7400.F.020.SS.61

Sicherheitsschloss - Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 -

378 920 000

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 2911.FMI.61

334 911 000

weiss



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB

189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB

189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP

931-7400.UP.SS 247 999 990

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - Mit Schraubklemmen -Wechselschalter - 3/1 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - 7411-3.BSM.SS 347 131 700

BSM ...



Abdeckset - Für Drehschalter mit

920-7400.FMI.020.SS.61

Sicherheitsschloss - Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 -

378 418 000

Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss