

Datenblatt: 7411-3.Q.A.SS.OZ.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehschalter

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



weiss

Bauart:

Wert nicht verfügbar

Feller-NR: 7411-3.Q.A.SS.OZ.61

E-NR: 218 056 100 **EAN**: 7613175560540

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehschalter - Wechselschalter - 3/1 L - KS 2 - 1 - 2 - 1 - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 62 mm - Q.A (60) - weiss - IP20

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: sonstige Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt 16 A Bemessungsstrom: Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Wechselschalter Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 96 1007FB 18

963-1007.FB.SS.L 189 963 040



Datenblatt: 7411-3.Q.A.SS.OZ.61



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz 931-7400.35.UP.SS

246 999 970

Zerlegung:

Name / Kategorie



Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 218 056 790 60 mm, für Bohrung 58 mm - Wechselschalter ...

Feller-Nr / E-NR

7411-3.BAE.SS.OZ



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss -Beschriftung 2 - 1 - 2 - 1 - Ohne Abdeckplatte -Fro...

920-7400.Q.A.020.SS.61 388 205 100