

## STANDARDdue

### Interruttore rotativo

**colore:**
 nero

 bianco
**Esecuzione:**
 Q

 QMI
**Feller-NR:** 7411-3.QMI.61**E-NR:** 547 320 100**EAN:** 7613175275666

Interruttore rotativo - Con manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Invertitore - 3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - Profondità 44 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

**tensione nominale:** 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**tipo di comando:** manopola rotativa**senza alogenri:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** Duroplast**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** deviatore**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio  
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco -...

**Feller-Nr / E-NR**

2911.QMI.A.61  
 334 070 100

**Scheda dati: 7411-3.QMI.61**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.020.SS.61  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 205 100  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Senza placca di...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.020.SS.61  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 293 100  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Con placca di c...

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Con manopola girevole -	7411-3.BSM
Invertitore - 3/1 L - DI 2 - 1 - 2 - 1 - BSM - incolore	347 131 600



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.020.61  
Per interruttore rotativo con manopola - 388 292 100  
Iscrizione 2 - 1 - 2 - 1 - Con placca di copertu...