

## STANDARDdue

### Interruttore rotativo

**colore:**
 nero

 bianco
**Esecuzione:**
 Q

 QMI
**Feller-NR:** 7411-5.Q.SS.60**E-NR:** 547 366 150**EAN:** 7613175272108

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Comutatore multiplo - 5/1 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - Profondità 62 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

**tensione nominale:** 400 V**modo di montaggio:** incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura centrale**tipo di comando:** chiave**senza alogenri:** Sì**tipo di collegamento:** morsetto a vite**illuminazione:** no**protezione della superficie:** non trattato**corrente nominale:** 16 A**qualità del materiale:** Duroplast**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite**tipo di circuito:** altri**numero di bascule di azionamento:** 0**interruttore a tasto:** No**resistenza agli urti:** -**Accessorio:****Name / Kategorie**

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ  
1007FB

**Feller-Nr / E-NR**

963-1007.FB.5000  
189 964 050

**Scheda dati: 7411-5.Q.SS.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio  
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...

2911.QMI.A.60

334 070 150



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

963-1007.FB.SS.L

189 963 040



Set di trasformazione - Set di trasformazione per interruttore a chiave UP e NAP, NUP

931-7400.UP.SS

247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.012.SS.60  
 Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 201 150  
 Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Senza placca di...

920-7400.Q.A.012.SS.60

388 201 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.012.SS.60  
 Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 289 150  
 Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Con placca di...

920-7400.QMI.A.012.SS.60

388 289 150

**Scomposizione:**


**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**  
 Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza 7411-5.BSE.SS  
 e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Comutatore 347 151 400  
 multiplo - 5/1 L - DI 0 - 1 - 2 ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.012.SS.60  
 Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 201 150  
 Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Senza placca di...

920-7400.Q.A.012.SS.60

388 201 150