

Scheda dati: 7411-5.QMI.SS.60

## STANDARDdue

### Interruttore rotativo



#### colore:

nero

bianco

#### Esecuzione:

Q

QMI

**Feller-NR:** 7411-5.QMI.SS.60

**E-NR:** 547 360 150

**EAN:** 7613175276939

Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Comutatore multiplo - 5/1 L - DI 0 - 1 - 2 - 3 - Profondità 62 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

<b>tensione nominale:</b>	400 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>composizione:</b>	elemento base con piastra di copertura piena
<b>tipo di comando:</b>	chiave
<b>senza alogenri:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a vite
<b>illuminazione:</b>	no
<b>protezione della superficie:</b>	non trattato
<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio a vite
<b>tipo di circuito:</b>	altri
<b>numero di bascule di azionamento:</b>	0
<b>interruttore a tasto:</b>	No
<b>resistenza agli urti:</b>	-

#### Accessorio:



#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio  
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...

#### Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60  
 334 070 150

**Scheda dati: 7411-5.QMI.SS.60**


Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000  
1007FB 189 964 050



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L  
1007FB 189 963 040



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS  
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.012.SS.60  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 289 150  
Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Con placca di c...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.012.SS.60  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 201 150  
Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Senza placca di...

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Interruttore rotativo - Con chiusura di sicurezza e 2 chiavi - Con morsetti a vite - Comutatore multiplo - 5/1 L - DI 0 - 1 - 2 ...	7411-5.BSM.SS 347 151 700



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.QMI.A.012.SS.60  
Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - 388 289 150  
Iscrizione 0 - 1 - 2 - 3 - Con placca di c...