

Datenblatt: 7411.F.SS.61

EDIZIOdue colore

Drehschalter



Farbe: weiss

Bauart:

• F FMI

Feller-NR: 7411.F.SS.61 E-NR: 547 401 000 EAN: 7611386872520

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 -Einbautiefe 50 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm - 4 Abzugsstellungen

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Schlüssel Halogenfrei: Ja **Anschlussart:** Schraubklemme Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Ausschalter 1-polig Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

920-7400.F.002.SS.61



Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 -

378 904 000

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss



Datenblatt: 7411.F.SS.61



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931 alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247

931-7400.UP.SS 247 999 990

Feller-Nr / E-NR

Zerlegung:

Name / Kategorie

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

Drehschalter - Mit Sicherheitsschloss und 2 7411.BSE.SS Schlüsseln - Mit Schraubklemmen - 347 101 400 Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - BSE -



Abdeckset - Für Drehschalter mit 920-7400.F.002.SS.61 Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 - 378 904 000