

Datenblatt: 7411.FMI.SS.OZ.61

EDIZIOdue colore

Drehschalter



Farbe:

Bauart:

● FMI

Feller-NR: 7411.FMI.SS.OZ.61

E-NR: 547 201 000 **EAN:** 7611386826387

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - 16 A, 240/400 V AC - Mit Schraubklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Ausschalter - 0/1 L - KS 0 - 1 - 0 - 1 - Einbautiefe 50 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

400 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Bedienungsart: sonstige Halogenfrei: Ja Schraubklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Thermoplast IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Ausschalter 1-polig Anzahl der Betätigungswippen: 0 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

Zubehör:

Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehschalter mit Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 -

Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-7400.FMI.002.SS.61 378 408 000



Datenblatt: 7411.FMI.SS.OZ.61



Abdeckset - Für Drehschalter mit 920-7400.F.002.SS.61 Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 -378 904 000

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.61 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -334 911 000 weiss



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L 1007FB 189 963 040



Schliesszylinder und Schlüssel - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000 1007FB 189 964 050



Schliesszylinder-Umbausatz - Umbausatz für 931-7400.UP.SS alle UP-Schlüsselschalter und NAP, NUP 247 999 990

Zerlegung:



Name / Kategorie

Drehschalter - Für Sicherheitsschloss, ohne Zylinder - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 347 301 700 60 mm, für Bohrung 58 mm - Ausschalter - ...

Feller-Nr / E-NR

7411.BSM.SS.OZ



Abdeckset - Für Drehschalter mit

Sicherheitsschloss - Beschriftung 0 - 1 - 0 - 1 -

Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

920-7400.FMI.002.SS.61

378 408 000